

# 充電式カメラ用 ソーラーパネル



144mm



対応機種  
QRコードよりご確認ください




防雨型



USB 端子  
Type-C

## ソーラーパネルの取り付け

### ネジで取り付け




- ①木材の壁等に取り付けの場合  
付属のネジ2本でブラケットのネジ穴に対角に取り付けます。
- ②コンクリートの壁に取り付けの場合  
ドリルでφ6mmの穴をあけ、付属のプラグを差し込み、ネジ2本で対角に取り付けます。
- ③アルミ板、薄鉄板に取り付けの場合  
ドリルでφ3.3mmの穴をあけ、ネジ2本で対角に取り付けます。

### クランプで取り付け


#### △注意

クランプでの取り付けは、万一落下しても事故の起こらない場所に取り付けてください。


#### ●取り付け可能サイズ




- 柱、パイプ等に①～⑤の順で本体を取り付けます。



#### 柱などの場合



#### パイプなどの場合



### △ 使用上の注意

○本製品は充電式カメラ用のソーラーパネルです。Type-C ポートが搭載されている対応機種に使用することができます。対応機種に関しては QR コードよりご確認ください。○本器は IP65 の防雨構造となっており、屋根のない場所、雨がよく降る場所にも取り付けられますが、水中には沈めないでください。※水が入り、故障するおそれがあります。○取り付け場所は、万一が落下しても安全な場所に取り付けてください。※落下により発生した機器の破損やトラブル等については一切の責任を負いかねます。●対応機種以外の製品に使用しないでください。



対応機種



### 使用方法

#### ■取り付け場所

- 1 直射日光の当たる南向き
- 2 地平線の上方向約 45°
- 3 日照時間の長い場所
- 4 木やビル等、太陽光を妨げるものがない場所
- 5 太陽光に対し正面になるようソーラーパネルの角度を調節



※地平線に対し約 45° がもっとも発電効率のよい角度です。

#### ■プラグの差し込み

ソーラーパネルのケーブルプラグをカメラ本体の差込口に差し込み、ご使用下さい。



### ご使用前にご確認ください

別売のカメラ本体を十分充電してから本製品のソーラーパネルと接続してください。別売のカメラ本体の充電が不足していると接続しても使用できるまで時間がかかるおそれがあります。※数日間天候の悪い日が続くと充電が不十分になります。※ソーラーパネルのプラグが本体にしっかり差し込まれているか確認してください。

### 仕様

サイズ 高さ 172× 幅 144× 奥行 51mm  
 重量 約 290g(クランプ除く)  
 種類 結晶太陽電池  
 出力 5.5V / 2.5W  
 ケーブル長さ 約 5m  
 USB 端子 Type-C  
 設置場所 屋外 (保護等級 IP65)  
 付属品 取り付けネジ×2・コンクリート用プラスチックプラグ×2・クランプ×1・蝶ナット×1・L型ボルト×1・ネジキャップ×1

#### 付属品



株式会社ムサシ  
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1  
お客様相談窓口 0570-033-634  
平日 AM10:00~PM5:00  
https://musashi.inc

※詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。  
Manufactured in China under quality control of MUSASHI Inc.



充電式カメラ用ソーラーパネル

品番: C-RC7202

